



RF CCTV SYSTEM PRODUCTS

可調式調變主機

MODEL : MD-500



7波段濾波，調整容易不干擾

A1 : CH 02 ~ 06

C1 : CH 23 ~ 38

A2 : CH 95 ~ 99

C2 : CH 39 ~ 58

B1 : CH 14 ~ 22

E1 : CH 59 ~ 125

B2 : CH 07 ~ 13

◎斷電復電頻道記憶. ◎可強制鎖定頻道.

技術指標 Specifications	
射頻	
頻道顯示方式	2位數 LED
輸出範圍	47~806MHz (CH2~125)
輸出訊號位準	100dBuV (40dBmV)
輸出位準範圍	0~15dB Min
影音載波比	-11dBc ~ -15dBc
帶外輸出抑制	≥ 50dB
頻率精準 / 穩定度	±1MHz / ±1dB
輸出測試點	-20dB
視頻	
影像輸入位準	1.0 V _{p-p}
頻率響應	± 1dB
調變深度範圍	0~87.5% Adjustable
影像輸出模式	NTSC
音頻	
聲音輸入頻率範圍	0.04 - 15KHz
聲音輸入位準	0.5~1V _{rms}
聲音噪音音比	≥ 48dB
聲音失音比	≤ 1.5%
影音頻率偏移量	4.500MHz ±5KHz
其他	
輸出阻抗	75 ohm
輸入電源	DC 9~15V
使用功率	1.5瓦

外觀規格如有異動不另行通知